

Устройства управления и сигнализации Ø 22 мм

Harmony® style 5








Кнопки и переключатели с пластиковым основанием

Устройства в сборе XB5-A




Каталожные номера

Комплекующие корпуса и головки: см. стр. 20 - 24

КНОПКИ (с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Тип толкателя	Тип контакта		Маркировка	Цвет толкателя	№ по каталогу	Масса
							
							кг
 XB5-AA31	Потайной	1	-	-	Черный	XB5-AA21 (ZB5-AZ101 + ZB5-AA2)	0,037
					Зеленый	XB5-AA31 (ZB5-AZ101 + ZB5-AA3)	0,037
					Желтый	XB5-AA51 (ZB5-AZ101 + ZB5-AA5)	0,037
					Синий	XB5-AA61 (ZB5-AZ101 + ZB5-AA6)	0,037
 XB5-AA4322	Потайной	1	-	"I" (белым цветом)	Красный	XB5-AA42 (ZB5-AZ102 + ZB5-AA4)	0,037
					Зеленый	XB5-AA3311 (ZB5-AZ101 + ZB5-AA331)	0,037
					Красный	XB5-AA4322 (ZB5-AZ102 + ZB5-AA432)	0,037
 XB5-AP51	Потайной с прозрачным силиконовым защитным колпачком	1	-	↑ (черным цветом)	Белый	XB5-AA3341 (1) (ZB5-AZ101 + ZB5-AA334)	0,037
					Черный	XB5-AA3351 (1) (ZB5-AZ101 + ZB5-AA335)	0,037
					Черный	XB5-AP21 (ZB5-AZ102 + ZB5-AP2)	0,039
					Зеленый	XB5-AP31 (ZB5-AZ101 + ZB5-AP3)	0,039
 XB5-AL42	Выступающий	-	1	-	Красный	XB5-AP51 (ZB5-AZ101 + ZB5-AP5)	0,039
					Синий	XB5-AP61 (ZB5-AZ101 + ZB5-AP6)	0,039
					Красный	XB5-AP42 (ZB5-AZ102 + ZB5-AP4)	0,039
 XB5-AC21	С грибовидной головкой диаметром 40 мм	1	-	-	Красный	XB5-AL42 (ZB5-AZ102 + ZB5-AL4)	0,038
					Черный	XB5-AC21 (ZB5-AZ102 + ZB5-AC2)	0,062

Двойные КНОПКИ (с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Тип толкателя	Тип контакта		Степень защиты	№ по каталогу	Масса	
							
							кг
 XB5-AL845	1 зеленая кнопка с потайным толкателем (маркировка "I") 1 красная кнопка с выступающим толкателем (маркировка "O")	1	1	IP 40	XB5-AL845 (ZB5-AZ105 + ZB5-AL8434)	0,049	
				IP 66	XB5-AL945 (ZB5-AZ105 + ZB5-AL9434)	0,054	

(1) Вставка, входящая в комплект, не закреплена, т.о. стрелки могут быть расположены в 4 направлениях: ↑, ↓, ←, →.

Устройства управления и сигнализации Ø 22 мм

Harmony® style 5


Кнопки и переключатели с пластиковым основанием

Устройства в сборе XB5-A




















Каталожные номера (продолжение)


Комплекующие корпуса и головки: см. стр. 20 - 24

Кнопки аварийного останова и кнопки с грибовидной головкой диаметром 40 мм (красного цвета) (с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Тип толкателя	Тип контакта		№ по каталогу	Масса	
						
		Кнопка типа "тяги - толкай"	1	1	XB5-AT845 (ZB5-AZ105 + ZB5-AT84)	0,076
XB5-AS9445		Возврат поворотом	1	1	XB5-AS8445 (ZB5-AZ105 + ZB5-AS844)	0,072
		Возврат ключом (№ 455)	1	1	XB5-AS9445 (ZB5-AZ105 + ZB5-AS944)	0,112
XB5-AT42		Кнопка типа "тяги - толкай"	-	1	XB5-AT42 (ZB5-AZ102 + ZB5-AT4)	0,065
		Возврат поворотом	-	1	XB5-AS542 (ZB5-AZ102 + ZB5-AS54)	0,060
XB5-AS542		Возврат ключом (№ 455)	-	1	XB5-AS142 (ZB5-AZ102 + ZB5-AS14)	0,075

Переключатели и переключатели с ключом (с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Тип устройства	Тип контакта		Количество и тип положений (1)	№ по каталогу	Масса			
									
		Стандартная ручка черного цвета	1	-	2 положения с фиксацией 	XB5-AD21 (ZB5-AZ101 + ZB5-AD2)	0,043		
			2	-	3 положения с фиксацией 	XB5-AD33 (ZB5-AZ103 + ZB5-AD3)	0,052		
					3 положения с возвратом в центр 	XB5-AD53 (ZB5-AZ103 + ZB5-AD5)	0,052		
		Удлиненная ручка черного цвета	1	-	2 положения с фиксацией 	XB5-AJ21 (ZB5-AZ101 + ZB5-AJ2)	0,043		
			2	-	3 положения с фиксацией 	XB5-AJ33 (ZB5-AZ103 + ZB5-AJ3)	0,053		
					3 положения с возвратом в центр 	XB5-AJ53 (ZB5-AZ103 + ZB5-AJ5)	0,053		
		Ключ (№ 455)	1	-	2 положения с фиксацией 	XB5-AG21 (ZB5-AZ101 + ZB5-AG2)	0,066		
								XB5-AG41 (ZB5-AZ101 + ZB5-AG4)	0,066
							2 положения с возвратом влево 	XB5-AG61 (ZB5-AZ101 + ZB5-AG6)	0,066
XB5-AG33			2	-	3 положения с фиксацией 	XB5-AG03 (ZB5-AZ103 + ZB5-AG0)	0,076		
						XB5-AG33 (ZB5-AZ103 + ZB5-AG3)	0,076		

(1) Символ  обозначает позицию(и) выемки ключа.